



Télécommande connectée Radio - capacité 63 blocs et/ou alarme incendie

Réf : 140131

 **FABRIQUÉ
EN FRANCE** Garantie : 2 ans

Caractéristiques produit

- Permet de commander d'un seul point la mise au repos de l'ensemble de l'éclairage de sécurité secteur absent (y compris avec des blocs [BAES + BAEH] et DBR). Permet en une seule manœuvre à distance, la coupure de l'éclairage normal et la mise au repos des BAES (par interrupteur à clé non fourni). Permet la mise au repos automatique des blocs en cas de coupure de l'éclairage par automatisme. Permet pour les ERP comportant des locaux à sommeil : la mise au repos automatique de la fonction BAES d'évacuation du bloc [BAES + BAEH] en cas d'interruption de l'alimentation générale et l'allumage de la fonction BAES d'évacuation du bloc [BAES + BAEH] en cas d'alarme générale
- Permet le clignotement renforcé des blocs DBR en cas d'alarme générale et la mise au repos partielle d'une installation comportant plusieurs zones d'exploitation - Signalisation locale par LED rouge du déclenchement de l'alarme incendie - Possibilité de tester l'allumage des blocs sans coupure de l'éclairage normal
- Capacité de 63 BAES, et fourni avec 10 ans de communication sur le réseau LTE-M d'Orange
- Permet de surveiller l'état d'une installation de sécurité composée de BAES, de BAAS et d'alarme type 4 et de reporter les défauts (type de défaut BAES, ref, interruption communication...) sur l'application Ura EVA
- Permet de reporter les défauts de l'installation sur sa face avant.

Avantages

Permet de la visualisation de l'ensemble de vos installations sur une web application

Les produit Installation

Multifonctions : une seule référence pour répondre à tous les types d'installations, et à toutes les typologies d'exploitation

Les produit Usage

Suivi global et centralisé de l'ensemble des installations de sécurité des ERP d'un exploitant, pour les bâtiments bénéficiant d'une connexion internet

Produits associés et accessoires

Télécommande connectée Radio - capacité 63 blocs et/ou alarme incendie

Réf : 140131

Centrale pour BAES Adressables 10 modules DIN avec interface TCP/IP livré avec son logiciel Uravision sur clé USB

Réf : 140110

Pièces détachées

Références

111917



Télécommande connectée Radio - capacité 63 blocs et/ou alarme incendie

Réf : 140131

Caractéristiques techniques

| | |
|--|---|
| Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
| Courant d'alimentation | 0.05A - 0.15A |
| Hauteur | 67mm |
| Temperature de stockage | -5°C - 50°C |
| Classe de protection (IP) | IP20 |
| Tension d'alimentation | 207V - 253V |
| Equipé d'un porte étiquette | Oui |
| Capacité des bornes | 1.5mm ² - 2.5mm ² |
| Type de tension | AC |
| Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
| Type de borne | Borne à vis |
| Mode de pose | Rail DIN |
| Sans halogène | Oui |
| Nombre de bornes | 15 |
| Temperature d'utilisation /d'installation | -5°C - 40°C |
| Neutre obligatoire | Oui |
| Consommation en veille | 10mA |
| Fréquence d'alimentation | 50Hz - 60Hz |
| Adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces) | Non |
| Longueur | 84mm |
| Largeur | 71mm |