

Boîtier de Commande Manuelle pour système détecteur autonome déclencheur SDAD IP30 IK07 avec clé de réarmement - rouge

Réf : 340122

FABRIQUÉ EN FRANCE **Garantie :** 2 ans

Caractéristiques produit

- Conforme à la norme NF S 61-961 - Certifié NF SSI
- Caractéristiques électriques : contact NO ou NF de pouvoir de coupure 5A - 24Vcc
- Livré avec 2 étiquettes plaquettes "BCM DESENFUMAGE" ET "BCM COMPARTIMENTAGE"

Produits associés et accessoires

Boitier de réarmement à distance étanche pour SDAD avec 2 clés IP55 IK07 - gris	Réf : 340121

Pièces détachées

Références

349001

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.



Boîtier de Commande Manuelle pour système détecteur autonome déclencheur SDAD IP30 IK07 avec clé de réarmement - rouge

Réf : 340122

Caractéristiques techniques

Hauteur	90mm
Indice de protection (IP)	IP30
Matériau	Plastique
Avec disque en verre	Non
Temperature de stockage (Min-Max)	0°C - 55°C
Mode de pose	Saillie/encastré
Homologation VdS	Non
Avec couvercle en papier	Non
Type de signalisation	Alarme incendie (rouge)
Contiens Batteries	Non
Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)	-10°C - 55°C
Indice de protection contre les chocs (IK)	IK07
Moyen de communication câblé	Oui
Milieu de communication sans fil	Non
Profondeur	57mm
Couleur	Rouge
Largeur	90mm

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.

Une marque de legrand