



x5

Pack batterie de maintenance pour maintenance source centrale d'éclairage de sécurité URA 230VAC 3000VA- réf.210514

Réf : 111969 - gamme : Source centrale

Garantie : 2 ans

Caractéristiques produit

- Batterie technologie plomb étanche sans entretien, pour source centrale d'éclairage de sécurité
- Tension 5x12V
- Capacité 80AH



Pack batterie de maintenance pour maintenance source centrale d'éclairage de sécurité URA 230VAC 3000VA- réf.210514

Réf : 111969

Caractéristiques techniques

Adapté à une charge rapide	Oui
Température ambiante (Min-Max)	0°C - 40°C
Hauteur, borne comprise	167mm
Capacité	80000mAh
Boîtier en plastique	Oui
Désignation des dimensions	Bloc
Température de stockage (Min-Max)	-10°C - 50°C
Poids	112500g
Tension nominale	12V
Type de borne	Borne à vis
Sans halogène	Oui
Autre désignation	Autre
Désignation IEC	Autre
Résistance aux chocs (IK)	Autre
Modèle	Plomb
Précâblé	Non
Nombre de cellules	5
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Bloc d'accus	Non
Utilisation dans zone Ex (anti-déflagration)	Non
Largeur	179mm
Longueur	350mm