


# Déclencheur manuel radio - à associer à un tableau d'alarme T4 radio - IP30 IK07

Réf : 346111 - gamme : T4 RADIO

FABRIQUÉ EN FRANCE **Garantie :** 2 ans

## Caractéristiques produit

- Déclencheur à membrane réarmable
- Alimentation par une pile Li 3V 1500mAh CR123 fournie
- Possibilité d'ajouter un volet transparent réf. 957 298(plombable) afin d'éviter les manoeuvres accidentelles
- Portée 500m en champ libre, 50m en intérieur

## Avantages

Autonomie de la pile : 4 ans

Les produit Installation

Appairage au tableau par bouton poussoir intégré et voyant de vérification de la qualité de la liaison radio

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.



## Déclencheur manuel radio - à associer à un tableau d'alarme T4 radio - IP30 IK07

Réf : 346111

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Hauteur | 90mm |
| Indice de protection (IP) | IP30 |
| Matériau | Plastique |
| Avec disque en verre | Non |
| Temperature de stockage (Min-Max) | 0°C - 55°C |
| Mode de pose | Saillie |
| Homologation VdS | Non |
| Avec couvercle en papier | Non |
| Type de signalisation | Alarme incendie (rouge) |
| Contiens Batteries | Oui |
| Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max) | 5°C - 55°C |
| Indice de protection contre les chocs (IK) | IK07 |
| Moyen de communication câblé | Non |
| Milieu de communication sans fil | Oui |
| Profondeur | 34mm |
| Couleur | Rouge |
| Largeur | 90mm |

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.



Une marque de legrand