Déclencheur manuel radio d'alarme menace - Plan Particulier de Mise en Sûreté - PPMS

Réf : UR390001

FABRIQUÉ EN FRANCE **Garantie :** 2 ans

Caractéristiques produit

- Conforme à la norme NF S61-942
- Boîtier de couleur noire à membrane réarmable
- Alimentation par une pile Lithium 3V 1500mAh CR123 fournie
- Possibilité d'ajouter un volet transparent réf. 957 298(plombable) afin d'éviter les manoeuvres accidentelles
- Portée 500m en champ libre, 50m en intérieur

Avantages

Autonomie de la pile : 4 ans

Les produit Installation

Appairage à la centrale par bouton poussoir intégré et voyant de vérification de la qualité de la liaison radio

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.

Déclencheur manuel radio d'alarme menace - Plan Particulier de Mise en Sûreté - PPMS

Réf : UR390001

Caractéristiques techniques

Hauteur	90mm
Indice de protection (IP)	IP30
Matériau	Plastique
Avec disque en verre	Non
Temperature de stockage (Min-Max)	0°C - +55°C
Mode de pose	Saillie
Homologation VdS	Non
Homologué selon EN 54-11	Non
Avec couvercle en papier	Non
Type de signalisation	Autre
Contiens Batteries	Oui
Libération selon EN 54-11	Type A - libération directe
Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)	+5°C - +55°C
Indice de protection contre les chocs (IK)	IK07
Avec élément réinitialisable	Oui
Mode de commande	Mécanique
Moyen de communication câblé	Non
Milieu de communication sans fil	Oui
Profondeur	34mm
Consommation d'énergie	0W
Couleur	Autre
Largeur	90mm
Déclenchement d'alarme	Appuyer une fois

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.